

## Conmutador Interruptor Compartidor USB 3.0 Sharing Switch - 1 Periférico - 2 Computadoras

StarTech ID: USB221SS



El conmutador 2 a 1 para uso compartido de periféricos USB 3.0 USB221SS permite compartir un solo periférico USB 3.0 con 2 sistemas informáticos diferentes, lo cual evita tener que adquirir periféricos iguales más modernos, o bien tener que cambiar de cable para utilizar uno u otro sistema.

El conmutador para uso compartido de USB ofrece rapidez y flexibilidad, con sencillos botones de control para la conmutación entre equipos, así como soporte para ancho de banda SuperSpeed USB (hasta 5 Gbps), lo cual garantiza rápidas transferencias de datos desde/hasta el periférico compartido. Este conmutador también es retrocompatible con USB 2.0/1.1 (480 Mbps, 12 Mbps, respectivamente), lo cual evita preocuparse de que un equipo o periféricos de generación anterior no funcionen.

El conmutador de 2 puertos USB también se puede conectar a un concentrador USB, con el fin de ampliar el número de dispositivos que se pueden compartir entre los dos sistemas conectados. También se puede conectar a una caja de unidad de disco o a una estación de conexión, como solución de uso compartido de almacenamiento externo.

El conmutador tiene un diseño compacto que ocupa poco espacio y obtiene la alimentación eléctrica a través de USB, por lo cual no hay que conectarlo a un tomacorriente.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Aplicaciones

- Uso compartido de una impresora USB o funcionalidad "All-in-One" (todo en uno) entre 2 equipos locales
- Conmutación de un periférico USB 3.0 entre 2 equipos en un banco de trabajo
- Conexión de una unidad externa de disco duro entre dos sistemas, para fusionar los datos en una sola unidad compartida

### Características

- Tasas de transferencia de datos USB 3.0 de hasta 5 Gbps
- Conexión de un concentrador USB si se desea compartir periféricos adicionales
- Controles con botón para la conmutación entre sistemas
- Con alimentación USB, no se requiere un adaptador de alimentación o un tomacorriente adicional
- Incluye 2 cables USB A-B para PC que permiten cambiar de conexión
- Diseño compacto
- Funcionalidad Plug-and-Play, no se requiere software ni controladores

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Fast-Charge Port(s)	No
Tipo de Bus	USB 3.0
USB-C Device Port(s)	No
USB-C Host Connection	No
Longitud Máxima del Cable	4.9 ft [1.5 m]
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Puertos Externos	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Puertos Externos	2 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Compatibilidad OS	OS Independent - No software or drivers required
Nota	La longitud total del cable entre el sistema host y el periférico conectado no debe ser superior a 2,5 m
Indicadores LED	2 - Indicadores de selección del ordenador
Adaptador de Corriente Incluido	USB-Powered
Humedad	HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Altura del Producto	0.9 in [22 mm]
Ancho del Producto	1.7 in [42 mm]
Color	Black
Factor de forma	Compact
Longitud del Producto	2.7 in [69 mm]
Peso del Producto	1.4 oz [40 g]
Tipo de Gabinete	Plastic
Peso (de la Caja) del Envío	8.4 oz [239 g]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM con USB 3.0 para uso compartido
Incluido en la Caja	2 - Cables USB 3.0 A-B de 1 m
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

